Les COFFRETS de chantier

CONCEPTION FRANCE FABRICATION

Ces coffrets sont destinés à la réalisation d'un raccordement électrique pour une installation en extérieur ne présentant pas un caractère permanent. Exemples d'installations : de chantier, fêtes foraines, kermesses, marchés, caravanes, Mobil-Home, maisons individuelles avec consuel...

Polyester moulé à chaud et auto-extinguible, haute résistante aux chocs IK10.
Fermeture par une serrure triangulaire de 11 scellable. Sur socle acier tôle galvanisée.

Norme

Conforme à la norme NF C 15-100, édition 2002, installations électriques à basse tension, partie 7-704 "installation de chantiers".

Coffrets de chantier type 1860 sur socle métallique gris

			Depagne
Livré sur socle métallique avec câble d'alimentation 2 m et fiche 2P+T 16A	4 prises 2P+T 16A NF	2 disjoncteurs Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 2x25A différentiel 30mA	**600 160 00**
Livré sur socle métallique avec câble d'alimentation 2 m et fiche 3P+N+T 16A	2 prises 2P+T 16A NF, 2 prises 3P+N+T 16A IP44	1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 4x25A différentiel 30mA	**600 161 00**
	3 prises 2P+T 16A NF, 1 prise 3P+N+T 16A IP44	2 disjoncteurs Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 4x40A différentiel 30mA	**600 162 00**
	5 prises 2P+T 16A NF, 2 prises 3P+N+T 16A IP44	2 disjoncteurs Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 4x40A différentiel 30mA	**600 163 00**
Kit bouton d'arrêt d'urgence, livré monté			**950 008 00**



Coffrets de chantier type S20 sur socle métallique ivoire

			Depagne
Livré sur socle métallique avec câble d'alimentation 2 m et fiche 3P+N+T 32A	4 prises 2P+T 16A NF, 2 prises 3P+N+T 16A IP44, 1 prise 3P+N+T 32A IP44	1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x32A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 4x40A différentiel 30mA	**600 164 00**
Livré sur socle métallique et raccordement direct sur bornier	4 prises 2P+T 16A NF, 1 prise 3P+T 16A IP44, 1 prise 3P+N+T 16A IP44, 1 prise 3P+N+T 32A NF IP44	1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 3x16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C), 1 disjoncteur 4x32A non différentiel (courbe C), 1 interrupteur 4x63A différentiel 30mA	**600 165 00**
Socle métallique pour coffret S20			**674 209 00**
Kit bouton d'arrêt d'urgence, livré monté			**950 008 00**



26123-16-A0

Dimensions en mm

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France
Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64 www.depagne.fr

DEPAGNE